

Описание

Оповещатели свето-звуковые неадресные СИГНУМ ОСЗ-Н-01 подходят для подключения к двухпроводным и четырёхпроводным системам пожарной сигнализации. Устройства серии ОСЗ-Н-01 могут работать как с неадресными, так и с адресными приёмно-контрольными приборами пожарной сигнализации (при помощи специальных модулей). Активация устройства происходит при подаче рабочего напряжения. Линейка неадресных светозвуковых оповещателей ОСЗ-Н-01 предлагает проектировщикам систем пожарной сигнализации экономичное решение, соответствующее требованиям по обеспечению безопасности жизни.

Особенности

- Корпус красного цвета для привлечения внимания
- Работа устройства начинается при подаче на него рабочего напряжения
- Совместимость с выходными реле приёмно-контрольных приборов или с выходными модулями, подключёнными к адресной цепи пожарной сигнализации
- Рабочее напряжение – 24 В постоянного тока
- Громкость звукового сигнала — 85 дБ на расстоянии 1 метра
- Долговечные светодиоды
- Нулевое потребление тока в режиме ожидания
- Простая установка

Таблица совместимости

Описание	Модель
Модуль управления тревогой	МУП-А-01-Т


ОСЗ-Н-01 оповещатель пожарный свето-звуковой
Характеристики

ОСЗ-Н-01	
Электропитание	
Рабочее напряжение	DC (17 ~ 30) В
Ток покоя	0 А
Время запуска	≤ 0.5 с
Тревога	
Ток в режиме тревоги	≤ 15 мА
Уровень звукового сигнала	≥ 85 дБ @ 1 м
Цикл звукового сигнала	1.5 с вкл 1.5 с выкл
Визуальный индикатор тревоги	Красный светодиод
Цикл мигания	35 мс вкл 820 мс выкл
Условия эксплуатации	
Температура при эксплуатации	(-10 ~ +55) °С
Влажность при эксплуатации	(0 ~ 95) % относительной влажности, без конденсата
Температура хранения	(-25 ~ +80) °С
Влажность при хранении	(0 ~ 98) % относительной влажности, без конденсата
Дополнительно	
Сечение подключаемых проводов	(0.4 ~ 2.5) мм ²
Габариты устройства	Ф 110 мм × 53 мм